TYRYSTOROWNIA

SSOT

- PATCH PANEL 24 CAT 6A
- SWITCH 24 PORT
- PATCH PANEL 24 CAT 6A
- SWITCH 24 PORT
- ETH-DMX 8 OUT
- SPLITTER DMX512 10 OUT
- PATCH PANEL 16 DMX512
- SPLITTER DMX512 10 OUT
- PATCH PANEL 16 DMX512
- SPLITTER DMX512 10 OUT
- PATCH PANEL 16 DMX512
- SPLITTER DMX512 10 OUT
- PATCH PANEL 16 DMX512
- SPLITTER DMX512 10 OUT
- PATCH PANEL 16 DMX512
- NIEBIESKIE OŚWIETLENIE ROBOCZE - ZASILACZ
- UPS ON-LINE

S/FTP CAT6A 4x2xAWG23

LIZYCY (TP) 1x2x0,25mm²

N2XH 3x2,5mm²

SZAFA ROZDZIELCZA ZE STYCZNIKAMI **ROT** ZAWIERAJĄCY KOMPUTER CYFROWEGO SYSTEMU STEROWANIA

N2XH 3x2,5mm²

N2XH 5x10mm²

NIEBIESKIE OŚWIETLENIE ROBOCZE

1 x 24V SSOT ON01
1 x 24V SSOT ON02
1 x 24V SSOT ON03
1 x 24V SSOT ON04
1 x 24V SSOT ON05
1 x 24V SSOT ON06

POZIOM SUFITU

PP.01 — 2 x 230V ROT N01-N02 — 1 x DMX512 DMX01 — 1 x ETHERNET ETH01
PP.02 — 2 x 230V ROT N03-N04 — 1 x DMX512 DMX02 — 1 x ETHERNET ETH02
PP.03 — 2 x 230V ROT N05-N06 — 1 x DMX512 DMX03 — 1 x ETHERNET ETH03
PP.04 — 2 x 230V ROT N07-N08 — 1 x DMX512 DMX04 — 1 x ETHERNET ETH04
PP.05 — 3 x 230V ROT N09-N11 — 1 x DMX512 DMX05 — 1 x ETHERNET ETH05
PP.06 — 3 x 230V ROT N12-N14 — 1 x DMX512 DMX06 — 1 x ETHERNET ETH06
PP.07 — 4 x 230V ROT N15-N18 — 1 x DMX512 DMX07 — 1 x ETHERNET ETH07
PP.08 — 4 x 230V ROT N19-N22 — 1 x DMX512 DMX08 — 1 x ETHERNET ETH08
PP.09 — 4 x 230V ROT N23-N26 — 1 x DMX512 DMX09 — 1 x ETHERNET ETH09
PP.10 — 4 x 230V ROT N27-N30 — 1 x DMX512 DMX10 — 1 x ETHERNET ETH10

PP.11 — 4 x 230V ROT N31-N34 — 1 x DMX512 DMX11 — 1 x ETHERNET ETH11
PP.12 — 4 x 230V ROT N35-N38 — 1 x DMX512 DMX12 — 1 x ETHERNET ETH12
PP.13 — 3 x 230V ROT N39-N41 — 1 x DMX512 DMX13 — 1 x ETHERNET ETH13
PP.14 — 3 x 230V ROT N42-N44 — 1 x DMX512 DMX14 — 1 x ETHERNET ETH14
PP.15 — 5 x 230V ROT-SKS N45-N49 — 2 x DMX512 DMX15-DMX16 — 2 x ETHERNET ETH15-ETH16
PP.16 — 5 x 230V ROT-SKS N50-N54 — 2 x DMX512 DMX17-DMX18 — 2 x ETHERNET ETH17-ETH18
PP.17 — 6 x 230V ROT-SKS N55-N60 — 2 x DMX512 DMX19-DMX20 — 2 x ETHERNET ETH19-ETH20
PP.18 — 6 x 230V ROT-SKS N61-N66 — 2 x DMX512 DMX21-DMX22 — 2 x ETHERNET ETH21-ETH22
PP.19 — 2 x 230V ROT N67-N68 — 1 x DMX512 DMX23 — 1 x ETHERNET ETH23
PP.20 — 2 x 230V ROT N69-N70 — 1 x DMX512 DMX24 — 1 x ETHERNET ETH24

POZIOM GALERII TECHNICZNEJ

PP.21 — 2 x 230V ROT N71-N72 — 1 x DMX512 DMX25 — 1 x ETHERNET ETH25
PP.22 — 2 x 230V ROT N73-N74 — 1 x DMX512 DMX26 — 1 x ETHERNET ETH26
PP.23 — 2 x 230V ROT N75-N76 — 1 x DMX512 DMX27 — 1 x ETHERNET ETH27
PP.24 — 2 x 230V ROT N77-N78 — 1 x DMX512 DMX28 — 1 x ETHERNET ETH28
PP.25 — 2 x 230V ROT N79-N80 — 1 x DMX512 DMX29
PP.26 — 2 x 230V ROT N81-N82 — 1 x DMX512 DMX30

POZIOM POD GALERIAMI TECHNICZNYMI

PP.27 — 2 x 230V ROT N83-N84 — 1 x DMX512 DMX31
PP.28 — 2 x 230V ROT N85-N86 — 1 x DMX512 DMX32
PP.29 — 2 x 230V ROT N87-N88 — 1 x DMX512 DMX33
PP.30 — 2 x 230V ROT N89-N90 — 1 x DMX512 DMX34

POZIOM PODŁOGI ESTRADY

PP.31 — 2 x 230V ROT N91-N92 — 1 x DMX512 DMX35 — 1 x ETHERNET ETH29
PP.32 — 2 x 230V ROT N93-N94 — 1 x DMX512 DMX36 — 1 x ETHERNET ETH30
PP.33 — 2 x 230V ROT N95-N96 — 1 x DMX512 DMX37 — 1 x ETHERNET ETH31
PP.34 — 2 x 230V ROT N97-N98 — 1 x DMX512 DMX38 — 1 x ETHERNET ETH32
PP.35 — 2 x 230V ROT N99-N100 — 1 x DMX512 DMX39 — 1 x ETHERNET ETH33

PP.36 — 2 x 230V ROT N101-N102 — 1 x DMX512 DMX40 — 1 x ETHERNET ETH34
PP.37 — 2 x 230V ROT N103-N104 — 1 x DMX512 DMX41 — 1 x ETHERNET ETH35
PP.38 — 2 x 230V ROT N105-N106 — 1 x DMX512 DMX42 — 1 x ETHERNET ETH36
PP.39 — 2 x 230V ROT N107-N108 — 1 x DMX512 DMX43 — 1 x ETHERNET ETH37
PP.40 — 2 x 230V ROT N109-N110 — 1 x DMX512 DMX44 — 1 x ETHERNET ETH38
PP.S.01 — 1 x 400V ROT S01 — 1 x ETHERNET ETH44
PP.S.02 — 1 x 400V ROT S02 — 1 x ETHERNET ETH45

PP.41 — 2 x 230V ROT N111-N112 — 1 x DMX512 DMX45 — 1 x ETHERNET ETH39
PP.42 — 2 x 230V ROT N113-N114 — 1 x DMX512 DMX46
PP.43 — 2 x 230V ROT N115-N118 — 1 x DMX512 DMX47 — 1 x ETHERNET ETH39
PP.44 — 2 x 230V ROT N117-N118 — 1 x DMX512 DMX48 — 2 x ETHERNET ETH40-ETH41
PP.45 — 2 x 230V ROT N119-N120 — 1 x DMX512 DMX49 — 2 x ETHERNET ETH42-ETH43
PP.S.03 — 1 x 400V ROT S03 — 1 x ETHERNET ETH46
PP.S.04 — 1 x 400V ROT S04 — 1 x ETHERNET ETH47

OŚWIETLENIE ROBOCZE ESTRADY

PP.OR.01 — 1 x 230V ROT OR01 — 1 x DMX512 DMX50
PP.OR.02 — 1 x 230V ROT OR02 — 1 x DMX512 DMX51
PP.OR.03 — 1 x 230V ROT OR03 — 1 x DMX512 DMX52
PP.OR.04 — 1 x 230V ROT OR04 — 1 x DMX512 DMX53
PP.OR.05 — 1 x 230V ROT OR05 — 1 x DMX512 DMX54

OŚWIETLENIE OGÓLNE WIDOWNI

PP.OG.01 — 1 x 230V ROT OG01 — 1 x DMX512 DMX55
PP.OG.02 — 1 x 230V ROT OG02 — 1 x DMX512 DMX56
PP.OG.03 — 1 x 230V ROT OG03 — 1 x DMX512 DMX57
PP.OG.04 — 1 x 230V ROT OG04 — 1 x DMX512 DMX58

CYFROWY SYSTEM STEROWANIA OBWODAMI NIEREGULOWANYMI



JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
stagepro — 04–239 Warszawa, tel. +48.22.846.06.61, fax. +48.22.846.03.84	
PROJEKTOWAŁ:	PODPIS
INŻ. TADEUSZ RUSZCZAK ST491/84	
OPRACOWAŁ:	PODPIS
MGR INŻ. MACIEJ KLIMCZUK	
PROJEKT	
Projekt wykonawczy zamienny dla Projektu wykonawczego elementów i instalacji technologii adaptacji Sali Konferencyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 35 na salę widowiskową Teatru Ateneum w Warszawie	
INWESTOR	
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza, ul. Jaracza 2, 00 – 378 Warszawa	
BRANŻA / STADIUM	
OŚWIETLENIE ESTRADOWE PROJEKT WYKONAWCZY	
TYTUŁ	
SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI ZASILAJĄCEJ I STERUJĄCEJ OŚWIETLENIA ESTRADOWEGO	
DATA	SKALA
05.2018	
NR RYSUNKU	
OE01	